

9.19.42

Nr.	Messpunkt			Frequenz kHz	Spannung, V		Spgspegel, N		Belastg. Ohm	Bemerkg.	
	ACU	Benennung	Platte		Buchsen	Min.	Max.	Min.			Max.
Normalbetrieb											
1	16418	4 kHz Trägerfr.-Generator	III/7	Betr. 2n+1	(2n+1)4	X 60	85	+2,7	+3,1	400	X Spitzenspg. 400
2	"	"	IV/7	" 2n	(2n)4	X 60	85	+2,7	+3,1	"	"
3	16492	72 kHz Trägerfr.-Verstärker	III/10	Ausg.	(2n+1)4	X 1,6	1,9	-0,8	-0,8	"	"
4	"	"	IV/10	" 2n	(2n)4	X 1,6	1,9	-0,8	-0,8	"	"
5	16413	176 kHz	III/4	"	72	1,41	1,9	+0,6	+0,9	3	+0,77 +0,85
6	"	"	IV/4	"	"	"	0,35	+0,6	-0,8	"	"
7	"	208 kHz	III/5	"	208	1,41	1,9	+0,6	+0,9	"	"
8	"	"	IV/5	"	"	"	0,35	+0,6	-0,8	"	"
9	16431	Verstärker f.d. ung. Trägerfr.	III/11	Betr.	92-132	X 30	45	+2,6	+3,0	100	+0,77 +0,8
10	"	" f.d. ger.	IV/11	"	96-136	X 30	45	+2,6	+3,0	"	"
11	16501	72-176-208 kHz Trägerfr.-Verteil.	III/8	72 kHz BV	72	1,33	1,81	+0,55	+0,85	3	+0,72 +0,77
		"		" Send. 1-11	"	0,51	0,7	-0,4	-0,1	-	-0,1
		"		" Empf. 1-11	"	0,51	0,7	-0,4	-0,1	-	-0,1
		"		176 kHz BV	176	1,33	1,81	+0,55	+0,85	11	+0,77 +0,67
		"		" BS, BE	"	0,47	0,64	-0,5	-0,2	-	-0,2
		"		208 kHz BV	208	1,33	1,81	+0,55	+0,85	3	+0,72 +0,76
12	16501	72-176-208 kHz Trägerfr.-Verteil.	IV/8	" BU	"	0,47	0,64	-0,5	-0,2	-	-0,2
		"		72 kHz RV	72	-	0,35	-	-0,8	3	-
		"		" Send. 2-12	"	0,51	0,7	-0,4	-0,1	-	-0,1
		"		" Empf. 2-12	"	0,51	0,7	-0,4	-0,1	-	-0,1
		"		" Um.	"	0,66	0,9	-0,15	+0,15	-	-0,15
		"		176 kHz RV	176	-	0,35	-	-0,8	3	-0,8
		"		176 kHz RS, RE	"	0,47	0,64	-0,5	-0,2	-	-0,2
		"		" Um.	"	0,6	0,85	-0,25	+0,1	-	-0,1
		"		208 kHz RV	208	-	0,35	-	-0,8	3	-0,8
		"		" RU	"	0,47	0,64	-0,5	-0,2	-	-0,2
		"		" Um.	"	0,55	0,81	-0,35	+0,05	-	-0,05
13	16417	Trägervers.-Filter f.d. ung. Kanäle	III/15	92-132	92-132	1,35	1,81	+0,55	+0,85	100	
14	"	" f.d. ger.	IV/15	96-136	96-136	1,35	1,81	+0,55	+0,85	-	
15	16433	Übertrager f.d. ung. Trägerfr.	III/13	92-132	92-132	0,47	0,64	-0,5	-0,2	-	-0,2
16	"	" f.d. ger.	IV/13	96-136	96-136	0,46	0,64	-0,5	-0,2	-	-0,2

SE146628 B1

System BOA Anweisungen für die Störungssuche  
Trägerpegel

E11  
Bell Telephone Mfg Co  
Antwerpen  
300  
SE-146628 B1  
3 Blätter